

zSuperRecorderエディション比較

zSupreRecorder 設定詳細	初期値	推奨設定	設定の意味	zSupreRecorder V4.3.0~ 500円(税込)	3days V1.0.4 無料	7days V1.1.4 130円(税込)
フルメニュー 端末のメニューボタンを押すと表示される(zSR設定Widgetでも表示可能)				カレンダーリスト有り	カレンダーリスト無し	カレンダーリスト無し
■言語選択						
1 言語選択	端末依存		アプリ単独で言語設定を行うときに設定。 例えば、英語設定の端末でアプリだけ日本語で使いたい場合に設定(13ヶ国語)	○	○	○
■タイマー録音						
2 タイマー録音	<input type="checkbox"/>		タイマー録音は開始時間を設定して自動的に録音の開始と停止を行う事が可能	○	○	○
■自動録音設定						
3 自動録音	<input checked="" type="checkbox"/>		電話の状態を監視して自動的に通話録音を行いたい場合にオン	○	○	○
4 手動録音	<input type="checkbox"/>		手動録音ボタンを電話の上に表示する(自動録音がオンの場合は無視)	○	○	○
5 手動録音ボタン配置	左上に表示		手動録音ボタンの表示位置を設定	○	○	○
42 シェイク録音スイッチ	<input checked="" type="checkbox"/>		手動録音の開始を端末を振っても開始、停止する機能(手動録音設定に依存)	○	×	×
6 タスクバーに録音スイッチ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	通知上にzSupreRecorderのアイコンを表示して動作中の確認が出来る様にする場合にチェックをいれる	○	○	○
7 点滅するLEDの色	1. 青		録音中に画面が消えた時に、LEDを点滅させる場合、その色	○	○	○
8 トーストメッセージ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	動作状態を画面下部にトースト表示する場合に使用 (通常オフにした方が良いでしょう)	○	○	○
■特定番号の制御						
9 ターゲット番号の動作設定	1. 使わない		特定番号の動作制御で、特定番号だけを録音するしない等の設定	○	○	○
10 ターゲット番号リスト作成	任意設定		特定番号のリストを作成する	○	○	○
11 電話帳未登録番号制御	<input checked="" type="checkbox"/>		電話帳に登録していない番号からの通話を録音するかしないかの設定	○	○	○
12 電話帳登録済み番号制御	<input checked="" type="checkbox"/>		電話帳に登録している番号の通話を録音するかしないかの設定	○	○	○
13 特定番号の着信拒否	<input type="checkbox"/>		特定番号を着信拒否する機能	○	○	○
14 着信拒否番号リスト作成	任意設定		着信拒否する番号の登録	○	○	○
15 自動保護リスト作成	任意設定		自動削除などから削除されないようにする番号を設定(リストから削除出来ない様にするだけ)	○	○	○
16 非通知着信拒否	<input type="checkbox"/>		非通知の番号を拒否するかの設定	○	○	○
■録音ファイル						
17 録音ファイルリスト	任意設定		録音したファイルリストの表示	○	○	○
18 ファイル自動削除設定	0	90	自動的に端末からファイルを削除する保存日数の設定0で無制限 3daysは3固定、7daysは7固定(変更出来ませんが機能しません)	○	×	×
19 自動削除ダイアログ設定	<input checked="" type="checkbox"/>		自動削除時に削除の確認をするか、無条件で削除するかの設定 ダイアログを表示した場合、自動削除を回避する事が可能	○	×	×
■zSupreRecorder基本設定						
20 送信先メールアドレス	任意設定		録音ファイルをメールに添付する時に初期アドレスをあらかじめ設定可能	○	○	○
■通話録音設定						
22 オーディオソース選択	3. 受話+送話		通話録音時に使うオーディオソースの設定 基本的に通話録音可能な端末は3. 受話+送話が可能ですが、中には2. マイクにしないと録音出来ない機種もあります。 通話録音の音声ファイルの保存フォーマット AMRがファイルの容量も小さく音声録音にベストな設定です。 zCloakServerでファイルを送信する場合や暗号化する場合は ファイル容量が小さいAMRをお勧めします。 AMR/3GP/MP4/WAV/MP4/OGG/AAC PCM録音時のマイクから取得するサンプルレートの設定 8000~48000Hzで選択出来ますが、 マイクが対応しているかどうかの判定はしてません。	○	○	○
23 保存形式選択	2. AMR		録音するコーデックの変更が可能です。 AMRの場合AMR_NB/AMR_WB MP4/3GPの場合AAC/AAC_ELD/HE_AAC がそれぞれ利用可能です。	○ WAV/MP3/OGG AMR/3GP/MP4 AAC	△ 通話録音は WAV限定 ボイスレコーダー は全て利用可能	△ 通話録音は WAV/OGG限定 ボイスレコーダー は全て利用可能
24 PCM録音サンプルレート	5. 44100Hz			○	○	○
41 音声コーデック	2.AMR_NB	3.AMR_WB		○	○	○
43 録音チャンネル	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	通話録音時は自動的にモノラル録音になります。通話録音をステレオ録音する場合、オーディオソースをマイクにして下さい。 対象はWAV/OGG/MP3とMP4/3GP/AACでAMRはAMR_WBでもステレオになりません。 端末の性能に依存する機能です。	○	△ WAVのみ対応	△ WAV/OGG のみ対応

■ボイスレコーダー設定						
47 オーディオソース選択(Vo)	2. マイク		ボイスレコーダー時に使うオーディオソースの設定 基本的にボイスレコーダーの場合マイクでの利用限定です。(変更すると録音出来ない場合が多いです。)(V4.2.7から反映)	○	×	×
25 ボイスレコーダー設定	3. PCM	6. OGG 5. MP4 切替えて 利用する	ボイスレコーダー時の保存形式を通話録音の設定とは別に設定可能 ボイスレコーダーなのでWAV形式が高音質で良いでしょう。(PCM→WAVで保存) AMR/3GP/MP4/WAV/MP4/OGG/AAC PCM録音時のマイクから取得するサンプルレートの設定	○	○	○
48 PCM録音サンプルレート(Vo)	5. 44100Hz	2.22050hz	8000～48000Hzで選択出来ますが、 マイクが対応しているかどうかの判定はしてません。	○	×	×
49 音声コーデック(Vo)	2.AMR_NB	1.AAC (MP4の場合適用)	録音するコーデックの変更が可能です。 AMRの場合AMR_NB/AMR_WB MP4/3GPの場合AAC/AAC_ELD/HE_AACがそれぞれ利用可能です。	○	×	×
50 録音チャンネル(Vo)	<input checked="" type="checkbox"/>		ボイスレコーダー録音時にステレオ録音可能です。 但し、端末がステレオ録音出来るかどうかはハードウェア性能に依存します。 対象はWAV/OGG/MP3とMP4/3GP/AACでAMRはAMR.WBでもステレオになりません。 端末の性能に依存する機能です。	○	×	×
■時間設定						
26 着信録音開始時間	0		電話を出た時に録音を開始する時間を設定(秒数)	○	○	○
27 発信録音開始時間	2	7	電話を発信した時に録音を開始する時間を設定(秒数) これは、発信した場合、相手が出たと言う信号を確認するAPIが公開された無い為の処置です。 大体3秒～5秒くらいにしておけば発信中の呼び出し音を録音しなくて済みます。	○	○	○
28 保存時のダイアログ設定	3. 自動消去→保存	1. ダイアログ非表示で保存	録音が終了した時にそのファイルを保存するかしないかの選択ダイアログを表示します。 zSupreRecorderは全通話録音するのでそのファイルを保存するかしないかを最後に確定可能です。 全通話録音する場合、ダイアログを非表示にする事も可能です。 アプリロックなどを利用する場合非表示が良いでしょう。	○	○	○
29 ダイアログ表示時間	5		保存確認のダイアログを自動的に消去する秒数を設定します。	○	○	○
■設定初期化						
30 アプリ簡単設定	非推奨		zSupreRecorderの設定のプリセットを選択出来ます。 現在のバージョンでは殆ど初期インストールで最適な設定になるようにしているので使う必要はありません。	○	○	○
31 設定の保存と復元	適宜使用		zSupreRecorderの設定を保存して再インストール等の時に復元可能です。	○	○	○
■端末特有設定						
32 電話リスナーの破棄	<input checked="" type="checkbox"/> 必須		Androidのバグ対策で必ず全ての機種はチェックをいれた状態で利用します。 バグの解消された端末でチェックを外せるようにしていましたが、解消されてない端末でも外してしまい、録音出来なくなると行った事を防止する為に変更出来なくなりました。	×	○	○
33 長電話対策タイマー設定	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Androidにはシステムの都合でサービスを勝手にスリープ状態にする機能があります。 これにかかってしまうと録音を正しく終了出来なくなります。 また、長時間録音などの場合も同様に勝手にAndroidのシステムがスリープ状態にする場合があるので、それを回避する為の試みです。 システムがスリープになってしまうタイミングが不明なのでまれに機種によっては上手く行かない場合もあります。	○	○	○
34 スピーカフォン設定	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スピーカフォンボタンを0.5秒オンにしてオフにする機能 近接センサーで画面が消えた時にミュートになってしまう機種の為の対策	○	○	○
35 Bluetooth接続設定	<input type="checkbox"/>		Bluetooth接続をオフにしてオンにする Bluetooth接続での録音が上手く行かない機種でこの設定をオンにすると上手く行く機種がある。(XPERIA Zシリーズ等)	○	○	○

36	外部SDカードの設定	システム依存		録音データを保存する場所のルートパスの設定を行います。 インストール時に自動的に外部SDカードのパスを見つけて設定する様にしていますが、まれに正しいパス名を返さない端末もありますが、その場合手動で適切な場所に変更して下さい。 また、Android4.4で利用する場合、外部SDへの保存は限定されます。 「<外部SDのパス >/Android/data/jp.co.zebrasoft.android.zsuprerecorder/files/」限定です。	○	○	○
21	保存フォルダーの作成	zSupreRecorder		録音ファイルを保存する保存フォルダーの作成。適宜、名前を変更して下さい。	○	○	○
37	外部SDカードの手動入力	<input type="checkbox"/>		録音ファイルを保存する場所を手動入力した場所を使います。 旧バージョンの名残ですが、保存場所を切り替えたい場合に利用して下さい。	○	○	○
38	外部SDカードマウント名	任意設定		録音ファイルを保存するパスを手動で入力します。	○	○	○
39	タスクトレイ録音設定	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	通知にあるzSupreRecorderをタップした時にボイスレコーダーで録音を開始する機能を使うかどうかの設定です。 中には、通知をクリヤーしてしまう端末があり、そのときに勝手に録音を開始する場合がありますのでオフに出来る様にしています。	○	○	○
40	SDカード容量チェック	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	メイン画面に設定している保存場所の空き容量を確認出来る様にしています。 間違った場所を設定していると起動しない端末もあるのでご注意ください。 起動しなくなった場合、ウィジェットにあるZSR設定を使って設定画面を直接開き、ここのチェックを外して下さい。	○	○	○
44	復号化パスキー	password	任意設定	zCloakServerを使って完全暗号化処理でリスト上に暗号ファイルを表示した場合、自動的に復号する時にパスフレーズをあらかじめ設定する事が出来ます。	○	×	×
45	パスワードファイルで運用	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	パスフレーズの代わりにパスワードファイルで暗号化したファイルの復号用のキーファイルを使うかどうかの設定	○	×	×
46	パスワードファイル設定	任意設定	複数あり	キーファイルをあらかじめ登録出来ます。 端末の環境変数一覧	○	×	×
※集約メニュー		メイン画面の歯車ボタンから表示されるメニュー(重複していない分だけ)			○	○	○
47	録音バッファ調整	2	5	PCM系録音(WAV/MP3/OGG)で音飛びする場合にバッファを調整する場合に使います。 余り大きくしすぎてもメモリーの使用量が増えて端末が重くなる場合があるので適切な値を設定して下さい。 音飛びが気になる場合、サンプリングレートを下げる方が良いでしょう。	○	×	×
	Use MediaRecorder option	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	このオプションはMediaRecorderを使った録音において、AAC等でステレオ録音や、サンプリングレートなどを設定するオプションを利用するとエラーしてしまう端末用に用意しました。	○	×	×
	MP3 Quality setting	4	7	MP3の録音ビットレートを調整します。 0~10で数値が大きいほどビットレートも大きくなるので録音品質は上がりますがファイル容量も大きくなります。 それぞれのビットレートは0から8/16/32/64/72/96/128/192/256/384/512 kbpsに対応しています。	○	×	×
	OGG Quality setting	4	4	OGGの録音ビットレートを調整します。 0~10で数値が大きいほどビットレートも大きくなるので録音品質は上がりますがファイル容量も大きくなります。 それぞれのQualityの設定はライブラリの設定通り、0f~1.0fまで0.1刻みです。	○	×	×
	AAC Quality setting	4	2	AACの録音ビットレートを調整します。 0~10で数値が大きいほどビットレートも大きくなるので録音品質は上がりますがファイル容量も大きくなります。 それぞれのビットレートは0から8/16/32/64/72/96/128/192/256/384/512 kbpsに対応しています。	○	×	×
	Select skin	2		画面のデザインを変更出来ます。	○	×	×
	一覧リスト分割取得設定	20	15	リストを表示するとき高速に表示する為に一度に取得するレコード数を設定出来ます。(5~999)	○	×	×

zCloakServerの設定

zCloakServerの設定 V3.4.3		設定の意味	zSuperRecorder	3days	7days
■zVoiceBookの設定					
zVoiceBook自動送信設定	<input type="checkbox"/>	zVoiceBook ZEBRASOFTオリジナル通話録音管理専用Cloudへの送信	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zVoiceBookの設定	お試しサーバー	お試し用に開放しているzVoiceBookへの送信設定 http://vbook.pro.tok2.com/voice/trial/http_up.php	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
認証IDの設定	お試しID	trialuser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
認証PWの設定	お試しPW	password	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■zVoiceBookダウンロード設定					
削除キーの設定	1234	アップロードしたファイルを削除する場合に必要	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ダウンロードキーの設定	空白	再生する時ダウンロードしないと再生出来ない様にする再生用のパスワードに利用	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■ボイスモアねっとのご利用					
<input type="radio"/> ボイスモアねっとご利用設定					
			<input type="radio"/>	最初の送信日を含め3日間限定	
■FTP送信設定					
<input type="radio"/> FTP自動送信設定					
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FTPサーバーアドレス	空白	FTP自動送信する場合の設定 送信するFTPサーバーの設定 ボイスモアねっと:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FTPログインID	空白	FTP IDの設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FTPログインPW	空白	FTP PWの設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FTPポート番号	21	一般的な設定21 ボイスモアねっと: 7001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FTPPassiveモード設定	<input type="checkbox"/>	FTP Passiveモードでの接続設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FTPリモートパスの設定	/public.html	FTP リモートパスの設定 ボイスモアねっと: /reodata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SFTP 送信設定	<input type="checkbox"/>	SFTPサーバー設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Private KeyFileの選択		SFTP接続様の公開鍵ファイルの設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
KeyFileのパスワード	空白	公開鍵ファイルのパスワードの設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■Dropbox設定					
Dropbox自動送信設定	<input type="checkbox"/>	Dropbox自動送信設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dropbox認証設定	アカウント必須	Dropboxへの接続を承認する設定 (Dropbox利用の場合必須)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dropbox保存フォルダーの設定	アカウント必須	Dropboxのアプリフォルダー内にフォルダーを作成して保存するフォルダー名の設定 Dropboxのアプリフォルダー内に作成したフォルダー内に電話帳登録名のフォルダーを作成して保存する設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
登録名フォルダーに保存	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■Evernote設定					
Evernote自動送信設定	<input type="checkbox"/>	Evernote自動送信設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Evernote自動認証設定	アカウント必須	Evernoteへの接続を承認する設定 (Evernote利用の場合必須)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Evernote保存ノートブックの設定	デフォルト	Evernoteにあらかじめノートブックを作成しておく必要があります。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電話帳登録名のタイトルをつける	<input type="checkbox"/>	Evernoteへ送信する時のノートの名前を電話帳登録名にするか電話番号にするかの設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■自動送信共通の設定					
<input type="radio"/> 送話録音送信許可					
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> 受話録音送信許可					
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> ボイスレコーダー録音送信許可					
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Wi-Fi時のみ送信					
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Wi-Fi未送信/失敗の再送					
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■手動送信設定					
録音ファイルの保存場所設定	/	zSupreRecorderが保存している録音ファイルのパスを設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■暗号化設定					
暗号化して送信	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> AES256bitの暗号化をして送信する設定	zSupreRecorder	3days	7days
復号時のパスワード設定	password	<input checked="" type="checkbox"/> 暗号化する場合のパスフレーズの設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
元ファイルの削除	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 暗号化した時、元ファイルを削除する設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
パスワードファイルの運用	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> パスワードファイルで運用するかの設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
パスワードファイルの設定	任意設定	使用するパスワードファイルの登録	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
選択ダイアログ表示時間設定	5	複数パスワードファイルを設定している場合、選択ダイアログを表示する秒数の設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
暗号化時の圧縮設定	6	<input checked="" type="checkbox"/> 暗号化と同時にファイルを圧縮する設定	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
その他設定に付いた詳細					
送信結果の返信	リストを表示すると送信結果アイコンが追加される。		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
未送信ファイルリスト	未送信ファイルの一覧を表示して、一括で送信する事も可能		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
暗号化ファイルに入替	リスト上のファイルを暗号化ファイルに入れ換え、ロックします。		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○はボイスモアねっと集約メニューで歯車ボタン長押しで絞り込みます。